



שלט CT67 רב תדרים

שלט זה הוא רב תדרים, יכול ללמוד עד 4 קודים ותדרים שונים. ( רק פיקס קוד )

\* לחץ על 2 הכפתורים יחד ב CT וקבל 3 הבהובים.

\* המשך ללחוץ עד שתקבל עוד 2 הבהובים בלד, השלט מוכן לשכפול.

\* שים שלט ליד שלט, במרחק של בערך 2 סמ' בניהם, ( כמו בתמונה למטה ) ולחוץ על אחד הכפתורים בשלט CT הלד בשלט יהבהב, במקביל לחץ על אחד הכפתורים בשלט שאותו אתה רוצה ללמד, עד שהלד בשלט CT יכבה. השלט למד גם את הקוד וגם את התדר.

\* המשך כך בשאר הכפתורים.

\* ליציאה משכפול – לחץ על 2 הכפתורים העליונים יחד לחיצה קצרה, קבל הבהוב 1, יצאת משכפול.



בהצלחה.